

Patentansprüche

1. Empfänger für ein winkelmoduliertes optisches Signal (S) bei einer Lichtfrequenz, das in einen optischen Resonator (FPR) eingespeist wird,
5 indem dem optischen Resonator (FPR) eine optische Auskoppereinrichtung (OU) für ein vom optischen Resonator (FPR) reflektiertes Licht (RL) vorgeschaltet ist, und bei dem der optischen Auskoppereinrichtung (OU) ein
10 optisch-elektrischer Wandler (OEW1) nachgeschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Phase des optischen Signals (S) der optische Resonator (FPR) eine Resonanzfrequenz aufweist, die auf die Lichtfrequenz abgestimmt ist.
- 15 2. Empfänger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Resonator (FPR) ein Fabry-Perot-Resonator ist.
- 20 3. Empfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Auskoppereinrichtung (OU) einen Zirkulator (ZIRK) aufweist, der dem optischen Resonator (FPR) vorgeschaltet ist und dessen Ausgang an dem optisch-
25 elektrischen Wandler (OEW1) angeschlossen ist.
4. Empfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
30 dass die optische Auskoppereinrichtung (OU) einen Polarisationsstrahlteiler (PST) mit einer nachgeschalteten Polarisationsplatte (PP) aufweist, so dass das winkelmodulierte optische Signal (S) und das reflektierte Licht (RL) unterschiedliche durch den
35 Polarisationsstrahlteiler trennbare Polarisationen aufweisen.
5. Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

BEST AVAILABLE COPY

dadurch gekennzeichnet,
dass zur Steigerung der Empfindlichkeit ein zweiter optisch-
elektrischer Wandler (OE2) dem optischen Resonator (FPR)
nachgeschaltet ist.

- 5
6. Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kodierung zur Zuordnung der Phasenänderung mittels
des durch den optischen Resonator (FPR) reflektierten und
- 10 gegebenfalls transmittierten Lichtes vorgesehen ist.

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

REPLACED BY
ART 34 AMDT

Claims

Rec'd PGWP 03 MAY 2005

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

1. Receiver for an angle-modulated optical signal (S),
characterized in that the angle-modulated optical signal (S)
5 is fed to an optical resonator (FPR),
an optical coupling-out device (OU) for reflected light (RL)
from the optical resonator (FPR) is connected preceding the
optical resonator (FPR).
- 10 2. Receiver according to Claim 1,
characterized in that the optical coupling-out device (OU) is
followed by an opto-electric transducer (OE1).
- 15 3. Receiver according to Claim 1 or 2,
characterized in that the optical resonator (FPR) is a Fabry-
Perot resonator.
4. Receiver according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the optical coupling-out device (OU) has
20 a circulator (ZIRK) which is connected preceding the optical
resonator (FPR) and whose output is connected to the opto-
electric transducer (OE1).
5. Receiver according to one of Claims 1 to 3,
25 characterized in that the optical coupling-out device (OU) has
a polarization beam splitter (PST) with a following
polarization plate (PP) so that the angle-modulated optical
signal (S) and the reflected light (RL) have different
polarizations which can be separated by the polarization beam
30 splitter.
6. Receiver according to one of preceding Claims,
characterized in that a second opto-electric transducer (OE2)
is connected following the optical resonator (FPR) in order to
35 increase the sensitivity.

REPLACED BY
ART 34 AMDT

2082P17862WOUS

PCT/DE2003/003385

13

7. Receiver according to one of preceding Claims,
characterized in that there is provided a coding of an
assignment of the phase variation by means of the light
5 reflected and possibly transmitted by the optical resonator
(FPR) .

Abstract

BEST AVAILABLE COPY